



Enabler Electric Motor

BJ-233

Controla persianas, ventanas, cortinas u otros elementos motorizados

[Sistema BJ](#)

Este receptor permite el **control de elementos como una persiana, una cortina, un toldo, un mueble de cocina u otros elementos motorizados** con el movimiento **subir-bajar**.

El motor se puede activar de forma remota mediante los [mandos del sistema BJ](#) o mediante pulsadores en la pared.

Este dispositivo utiliza el [Sistema BJ](#) de control de entorno.

- Tensión de alimentación: 230VAC.
- Controlable con nuestros mandos a distancia.
- Tamaño: 109 x 59 x 36 mm.
- Radio Frecuencia: 433 MHz.
- Conecte hasta 16 diferentes motores Enabler Electric Motor en el mismo sistema.
- Dos entradas de conmutación para el control manual directo.
- Tres modos de funcionamiento seleccionados con un jumper: temporizado (apagado automático a los 55 segundos), hombre presente y combinado.
- En el modo combinado, la operación depende de la longitud del clic:
 - ? Corto clic: temporizado
 - ? Larga clic: hombre presente
- Compatible únicamente con motores monofásicos de 230 VCA.
- Conexión directa con el motor sin necesidad de cableado adicional.
- Carga máxima: 1000 W (5,5 A / cos = 0,8).

